



Quick Start for Macintosh

This quick start guide covers the standard installation on a standalone Macintosh with a serial port or USB connection to an EPSON Stylus printer. See the PowerRIP 2000 User's Guide for network (Server/Client) installations. The User's Guide is an Adobe Acrobat PDF file (PowerRIP 2000 Manual.pdf) included on the PowerRIP 2000 CD.

Before you install PowerRIP 2000:

Connect your EPSON Stylus printer to your Macintosh. You may use either the printer port, modem port, USB port, EthernTalk/LocalTalk interface card, or AXIS 1440 print server. An Epson USB driver must be installed if connecting via USB (not necessary with Mac OS 9). Follow the instructions in your printer manual.

Install PowerRIP 2000

1. Insert the PowerRIP 2000 CD. Double-click the PowerRIP Installer icon.
2. The welcome screen appears. Click Continue.
4. The license screen appears. Read it and then click Continue to accept.
5. To install only the files required by your printer and to save disk space, click on the pull-down arrow at the top of the PowerRIP 2000 Installer menu and select Custom Install. Full Install installs the required files for all printers supported by this version of PowerRIP 2000.
6. Scroll down and select your printer(s) from the Custom Install menu.
7. The default is to install the PowerRIP 2000 files in the PowerRIP 2000 folder on your hard disk. To install elsewhere, change the destination.
8. Click Install. Click Quit when the installation is complete.
9. (If your Macintosh is connected to an Ethernet network, or if your printer is connected via USB, skip this step.) In the Apple menu, select Control Panels, then select AppleTalk (Network, System 7.5.1). For serial printer port connection, select Remote Only.

Launch PowerRIP 2000

1. Open the PowerRIP 2000 folder on your hard drive.
2. Double-click the PowerRIP 2000 icon. The Control Panel window appears. This window is always open while PowerRIP 2000 is running.

Create a Printer Queue

1. From the PowerRIP 2000 File menu, select New Printer and the name of your EPSON Stylus printer, then Serial Port (or USB). A Printer Setup dialog box appears.
Serial: Make sure the serial port you are connected to is selected.
USB: Highlight your printer in the "Select a printer port" window.

2. Select the options you want for your printer, and then click OK. See the PowerRIP 2000 User's Guide for information on these options.
3. Name your printer queue and select a location for the printer queue folder. (The PowerRIP 2000 folder is a good location.)

Select a PPD

1. Select the Chooser from the Apple menu.
2. In the Chooser, click the LaserWriter 8 icon to select it.
3. On the right, highlight the printer you have created a queue for.
4. Click Create or Setup. A dialog box listing the available PPDs appears.
5. Select the PPD for your printer; Stylus COLOR 800.PPD, for example. You may need to scroll through the list of PPDs.
6. Click Select. Click OK and then close the Chooser.

Prepare PowerRIP 2000 to Print

1. Make sure PowerRIP 2000 is launched and the Control Panel is open.
2. From the PowerRIP 2000 File menu, select Open Printer.
3. Select your printer queue folder (you may need to navigate to it), and click Open.
4. Select your printer, and click Open.

Printing from Your Application

1. In your application, select the page orientation, paper size, and other paper options (usually through Page Setup in the File menu). Specific printing instructions for most popular applications can be found in ReadMe PDFs in the PowerRIP 2000 folder.
2. Select Print or Printer.
3. Under the General pull-down menu select Printer Specific Options. Choose your print options such as paper type and resolution.
4. Click Print to print your job to the Desktop print spooler and/or to the printer queue folder. Your print job starts processing.

Note: Older versions of LaserWriter 8 may require you to Save your file to the printer queue. In that case, change the Destination from Printer to File. The Print button will change from Print to Save. Click Save and navigate to the printer queue. Click Save again.

To remove the “PowerRIP” watermark from your output you must purchase a product code from your iProof dealer or distributor. See Validating PowerRIP 2000 instructions on page 18.

Quick Start for Windows NT/2000/98/95

This quick start guide covers the standard installation on the PC running Windows NT/2000/98/95. See the PowerRIP 2000 User's Guide for detailed information.

Before you install PowerRIP 2000:

Set up your Epson Stylus printer according to your Epson printer documentation.

Install the PowerRIP 2000 software

1. Insert the PowerRIP 2000 CD into your CD-ROM drive. The PowerRIP 2000 splash screen will display.
2. Click on Install PowerRIP 2000. The Choose Setup Language dialog will display. Select the language you wish to install. Click OK. The Setup dialog will display momentarily and then the Select Location dialog will display. Select the default page size you wish to install. Click Continue. The Welcome screen will display. Click Next.
3. The Software License Agreement will display. Click Yes.
4. The Select Components dialog will display. Select the component for your printer. Click Next.
5. The Select Program Folder dialog will display. Click Next. The PowerRIP 2000 program will start installing on your hard drive.
6. The PowerRIP Print Manager Setup dialog will display. The printer component you selected in Step 5 should highlight the appropriate printer in this window. If it doesn't, select your printer.

Note: *Windows NT 4.0 only – It will ask you what port. Select PowerRIP port.*

8. The Setup Complete dialog will display. Click Finish. Your computer will restart.

Printing to PowerRIP 2000

Printing to PowerRIP 2000 from most Windows applications is simple. Select the PowerRIP 2000 printer in the print dialog of your applications, select settings for resolution, paper type, etc., and click **Print**. The application builds the PostScript file in the directory that the PowerRIP 2000 printer specifies. PowerRIP 2000 processes that file and then sends the raster image data to the queue printer "BGXXx", which in turn sends it through the corresponding LPT, network or similar port.

To remove the "PowerRIP" watermark from your output you must purchase a product code from your iProof dealer or distributor. See Validating PowerRIP 2000 instructions on page 4.

Validating PowerRIP 2000

To remove the watermark “PowerRIP” or “Demo” you must validate PowerRIP 2000. To validate your software you need to purchase a Product Code from your iProof dealer or distributor listed in this Quick Start. To Validate PowerRIP 2000:

1. Launch PowerRIP 2000, pull down the **File** menu and select **Install Validation**.
2. The PowerRIP 2000 Validation menu appears. Write down your unique **User Code**.
3. You will also need your **Product Code** (obtained from your iProof dealer or distributor).
4. To obtain your **Activation Code**, launch your web browser and enter:

<http://www.iproofsystems.com/validation>

Fill out the registration information and then click **Submit**. The PowerRIP 2000 Online Validation web page will display. Click **Validate PowerRIP 2000**.

5. The PowerRIP 2000 Activation page will appear. Enter your **Product Code** and **User Code**, then click **Submit**. Your **Activation Code** will appear. Write down that code and quit your browser.
6. Enter the Validation Code in the PowerRIP 2000 Validation dialog Activation box (step 1 above), and click **OK**. Restart PowerRIP 2000. Your PowerRIP 2000 is now Validated.

Note: If you do not have internet access the dealer or distributor you obtain your Product Code from will assist you in securing your Activation Code.

Schnellstart für Macintosh

Diese Schnellstartanweisung beschreibt die Einzelplatzinstallation an einem seriellen Anschluß oder einem USB-Anschluß. Der Anschluß an einem Netzwerk oder die Client-Installation werden im PowerRIP 2000 Benutzerhandbuch auf der PowerRIP CD beschrieben.

Bevor Sie PowerRIP 2000 installieren:

Verbinden Sie Ihren Macintosh und Ihren Epson Drucker über einen Druckeranschluß, Modemanschluß, USB-Anschluß, EthernTalk/LocalTalk Interface oder einem AXIS Druckerserver. PowerRIP 2000 unterstützt USB zu USB und den Epson USB zu Parallel Adapter. Bei Verwendung eines Betriebssystems unter OS 9 muß der Epson USB Treiber installiert sein.

PowerRIP 2000 Software installieren

1. Beenden Sie alle Virenprogramme
2. Vergewissern Sie sich, das der Drucker eingeschaltet und mit dem Macintosh verbunden ist.
3. Legen Sie die PowerRIP 2000 CD ein und starten Sie den "PowerRIP Installer" im Ordner "Deutsch PowerRIP 2000."
4. Bestätigen Sie die Begrüßung durch einen Mausklick auf die Schaltfläche "Fortfahren."
5. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und akzeptieren Sie selbigen mit einem Mausklick auf die Schaltfläche "Fortfahren."
6. Wählen Sie "Einfache Installation" für eine Komplettinstallation oder "Manuelle Installation" um nur die benötigten Drucker zu installieren.
7. Bei "Manuelle Installation" wählen Sie bitte die gewünschten Drucker aus der Liste aus.
8. Normalerweise wird PowerRIP 2000 im "PowerRIP 2000" Ordner auf der Festplatte installiert. Sie können aber auch einen anderen Installationpfad wählen.
9. Klicken Sie auf "Installieren" um PowerRIP 2000 endgültig zu installieren und verlassen Sie danach das Programm mit "Beenden."
10. Öffnen Sie das AppleTalk Menü in den Kontrollfeldern und wählen Sie 'Remote Only' wenn Ihr Drucker über den seriellen Anschluss verbunden ist. (Nicht bei USB oder EthernTalk/LocalTalk)

PowerRIP 2000 starten

1. Öffnen Sie den PowerRIP 2000 Ordner auf Ihrer Festplatte.
2. Doppelklicken Sie mit der Maus auf das PowerRIP 2000 Icon. Das nun geöffnete Fenster "PowerRIP/Epson-Steuerung" ist aktiv solange PowerRIP 2000 gestartet ist.

Einen Drucker einrichten

1. Wählen Sie 'Neuer Drucker' im PowerRIP 2000 'Ablage' Menu und selektieren Sie den Anschluß über den Ihr Drucker verbunden ist. Nun erscheint ein 'Einrichtungsfenster' für weitere Einstellungen.

2. Wählen Sie die gewünschten Optionen (mehr Informationen zu den Optionen erfahren Sie im PowerRIP 2000 Handbuch auf der CD) aus.
3. Benennen Sie die Druckerwarteschleife und speichern selbige im PowerRIP 2000 Ordner ab. Die Druckerwarteschleife erhält am Ende automatisch ein "w."

Eine PPD auswählen

1. Öffnen Sie die "Auswahl" im Apple Menu.
2. Wählen Sie das "Laserwriter 8" Symbol aus.
3. Wählen Sie den Drucker aus, für den Sie eine Druckerwarteschleife erstellt haben.
4. Klicken Sie auf "Einstellungen" und wählen Sie die Ihrem Drucker entsprechende PPD aus.
5. Klicken Sie auf "Auswählen." Klicken Sie auf "OK" und schließen Sie die Auswahl.

Mit PowerRIP 2000 drucken

Wenn Sie PowerRIP 2000 auf einem Einzelplatz-Macintosh benutzen wird eine PostScript-Datei von der verwendeten Applikation erzeugt, welche dann an den RIP-Prozessor weitergeleitet wird. Die PostScript-Datei sollte in die Ihrem Drucker entsprechende Druckerwarteschleife gedruckt oder gespeichert werden. Sie können aber auch die Datei in jedem anderen Ordner speichern und später per Drag and Drop in die Druckerwarteschleife kopieren oder ablegen.

PowerRIP 2000 zum Drucken vorbereiten

1. PowerRIP 2000 muß gestartet und das Kontrollfeld sichtbar sein.
2. Wählen Sie im PowerRIP 2000 Menu die Option 'Drucker auswählen'.
3. Wählen Sie nun die Ihrem Drucker entsprechende Druckerwarteschleife und klicken Sie auf 'Öffnen'.
4. Wählen Sie den angezeigten Drucker aus und klicken Sie auf 'Öffnen'.

Aus einer Applikation heraus drucken

1. Wählen Sie in Ihrer Applikation alle wichtigen Parameter aus. Besondere Einstellungen entnehmen Sie den Hinweisen Im Ordner "PowerRIP Tips" im PowerRIP 2000 Ordner.
2. Wählen Sie Drucken oder Drucker (Applikationabhängig).
3. Im Allgemeinen Auswahlmene können Sie unter "Druckeroptionen 1 oder 2" auf die speziellen PowerRIP 2000 Funktionen zugreifen.
4. Klicken Sie auf "Drucken" um den Druckauftrag an die Druckerwarteschleife zu übergeben. Nach einem kurzen Moment wird der Druckauftrag im "PowerRIP/Epson – Steuerung" Kontrollfenster sichtbar und verarbeitet.

Wenn Sie ältere Versionen des Laserwriter Druckertreibers verwenden kann es erforderlich sein den Druckauftrag als Datei in die Druckerwarteschleife zu speichern.

Schnellstart für Windows 2000/NT/98/95

Diese Schnellstartanweisung beschreibt kurz die Installation auf einem PC, mit dem Betriebssystem Windows 95/98/NT/2000. Details finden Sie im Handbuch auf der CD.

Bevor Sie PowerRIP 2000 installieren:

Richten Sie den Epson Stylus Drucker so ein wie es in dem Druckerhandbuch beschrieben ist.

PowerRIP 2000 installieren

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Legen Sie die PowerRIP 2000 CD ein - Das Startbild erscheint
3. Klicken Sie auf "PowerRIP 2000 installieren".
4. Klicken Sie auf "Weiter" bis die "Lizenzvereinbarungen" lesbar werden. Wenn Sie sie akzeptieren, klicken sie auf "Ja".
5. Wählen Sie im nächsten Fenster die zu installierenden Komponenten aus. Die bereits markierten Komponenten müssen installiert werden, die Drucker sind frei wählbar.
6. Klicken Sie auf "Weiter" um PowerRIP in dem angegebenen Ordner zu installieren.
7. Im letzten Menüfenster müssen Sie noch einmal Ihren Drucker auswählen und bestätigen.

Note: *Windows NT 4.0: Wählen Sie den PowerRIP Port.*

8. Beenden Sie nun die Installation und starten Sie Ihren Computer neu.

To remove the "PowerRIP" watermark from your output you must purchase a product code from your iProof dealer or distributor. See Validating PowerRIP 2000 instructions on page 8.

PowerRIP 2000 freischalten

Bevor Sie PowerRIP benutzen, sollten Sie es freischalten. Wenn Sie es nicht freischalten wird auf jedem Druck das Wort "DEMO oder POWERRIP" geschrieben. Um PowerRIP 2000 freizuschalten muß das Programm gestartet werden. Starten Sie PowerRIP 2000 wobei das "PowerRIP™ - Steuerung" Fenster geöffnet wird:

1. Wählen Sie im Menu "Ablage" den Punkt "Freischaltung vornehmen".
2. Notieren Sie den angezeigten "User Code" so wie er angezeigt wird.
3. Sie brauchen außerdem Ihren "Produkt-Code".
4. Um Ihren "Activation Code", (Freischaltung) zu erhalten starten Sie IhrenWebbrowser (auf irgend einen Computer) und wählen Sie die Seite "<http://www.iProofSystems.com/validation>". Klicken dann auf die Schaltfläche "Validation" am linken Rand.
5. Tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein und Klicken Sie auf die "Submit Form" Schaltfläche.
6. Auf der jetzt angezeigten Webseite "Validate". Klicken Sie bitte auf "Validate".
7. Auf der jetzt angezeigten Seite tragen Sie Ihren "Product Code" und Ihren "User Code" in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf "Submit".
8. Auf der nächsten Webseite wird jetzt ein "Activation Code" angezeigt, den Sie bitte in das Fenster "PowerRIP 2000 Freischaltung" eintragen. Klicken sie jetzt auf die Schaltfläche "OK". PowerRIP 2000 ist jetzt freigeschaltet.

Guida veloce per Mac

Questa guida riguarda l'installazione standard su un Macintosh isolato (non in rete) con una porta seriale o una connessione USB ad una stampante Epson Stylus.

Per l'installazione in rete (Server/client) vi rimandiamo alla POWER RIP 2000 user Guide. Questa guida si trova in un file .pdf e si trova sul CD del programma.

Prima di installare PowerRIP 2000

Collegate la vostra stampante Epson Stylus al Macintosh. potete utilizzare sia la porta stampante, che la porta modem o quella USB, schede d'interfaccia Ethernalk, Localtalk o un print server modello AXIS 1440. PowerRIP 2000 supporta USB a USB e l'adattatore USB della Epson (cavo USB a parallelo) su molte stampanti. Un driver EPSON USB deve essere installato se si effettua il collegamento via USB (non necessariamente con Mac OS 9). Seguite le istruzioni del fabbricante della vostra stampante.

Installazione del PowerRIP

1. Per prima cosa disinserite i programmi di protezione anti virus. Se no sapete come farlo, leggete le istruzioni fornite con il programma antivirus.
2. Accertatevi che la stampante sia accesa
3. Inserite il CD PowerRIP 2000. Fate un doppio click sull'icona dell'installer di PowerRIP.
4. Appare una schermata di benvenuto. Cliccate continua
5. Appare la schermata con le condizioni per la licenza. Leggete e premete Continue per accettare.
6. Per installare solamente i file necessari per la vostra stampante e per risparmiare spazio su disco, cliccate sulla freccia a tendina, nella parte alta del menu dell'installer del PowerRIP 2000 e scegliete la funzione 'Custom Install'. L'installazione completa 'Full Install' installa i file necessari per ogni tipo di stampante.
7. Fate uno scrolling sino a quando non trovate nell'elenco la vostra stampante.
8. Normalmente si devono installare i file necessari per la vostra stampante nella cartella PowerRIP 2000 sul vostro disco rigido. Per installare da qualche altra parte, cambiate la destinazione.
9. Cliccate Install. Cliccate Quit quando l'installazione è finita.
10. (Se il vostro Macintosh è collegato ad una rete Ethernet, o se la stampante è collegata via USB, lasciate perdere questo punto e procedete al punto 11.). Nel menù Mela selezionate il pannello di controllo, poi selezionate AppleTalk (Network, System 7.5.1). Per il collegamento tramite una porta seriale, selezionate Remote >Only.

Avvio di PowerRIP 2000

1. Aprite la cartella di PowerRIP 2000 dal vostro disco rigido
2. Fate un doppio click sull'icona di PowerRIP 2000. Vi appare la finestra con il pannello di controllo. Questa finestra rimane sempre aperta quando PowerRIP 2000 è attivo.

Creazione di una coda di stampa

1. Dal menu File di PowerRIP 2000, selezionate New Printer ed il nome della vostra stampante Stylus Epson, poi porta seriale (o USB). Appare un dialogo per l'impostazione della stampante.
Seriale: accertatevi che la stampante sia collegata alla porta seriale che avete scelto.
USB: Mettete in evidenza la vostra stampante nella finestra "select a printer"
2. Selezionate le opzioni che desiderate per la vostra stampante, e poi premete OK. Leggete la PowerRIP 2000 User Guide per avere informazioni su queste opzioni
3. Date un nome alla vostra coda di stampa e scegliete un posto ove inserire la cartella della coda di stampa. (Per esempio potete usare la cartella PowerRIP 2000). Al nome di questa cartella viene aggiunta una "q", per esempio "Stylus Color 800 q".

Selezionate una PPD (PostScript Printer Description)

1. Andate su "Scelta Risorse" nel menu mela.
2. In "Scelta Risorse" cliccate sull'icona LaserWriter 8 per selezionarla.
3. Nella parte destra, mettete in evidenza la stampante per la quale avete creato la coda di stampa.
4. Cliccate su Setup. Vi appare una finestra di dialogo che mostra i PDD disponibili.
5. Scegliete il PDD per la vostra stampante; per esempio Stylus 800.PDD. Nella parte inferiore della finestra, si vedrà il nome della stampante (può essere necessario scrollare sino in fondo alla lista dei PDD).
6. Cliccate su Select
7. Cliccate su OK e poi chiudete Scelta Risorse

Stampare da PowerRIP 2000

Quando usate PowerRIP 2000 per stampare da un Macintosh non in rete, voi in realtà create un file PostScript dalla vostra applicazione, lo inviate al PowerRIP 2000 per essere elaborato, e poi il file elaborato viene inviato alla stampante. I File PostScript devono essere stampati oppure salvati nella coda di stampa che avete creato precedentemente. Se salvate il file PostScript in qualche altra parte, potete fare un drag and drop del file nella cartella della coda di stampa. Non salvate lavori della cartella File Satamati nella coda di stampa della stampante.

Preparazione di PowerRIP 2000 per la stampa

1. Accertatevi che PowerRIP 2000 è stato avviato e che il suo pannello di controllo sia aperto
2. Dal menu File di PowerRIP 2000 scegliete Apri Stampante
3. Scegliete la vostra cartella di coda di stampa (può essere necessario navigare al suo interno) e cliccate su Open
4. Selezionate la vostra stampante e cliccate Open

Stampare dalla vostra applicazione

1. Nella vostra applicazione, scegliete l'orientamento della pagina, la dimensione della stampa ed altre opzioni sul tipo di carta (in genere si opera dal menu File con la voce Page Setup). Istruzioni specifiche per ogni tipo di stampante si trovano in PowerRIP Tips nella cartella PowerRIP 2000.
2. Selezionate Stampa o Stampante
3. Nel menu generico, selezionate Printer Specific Option 1. Selezionate le vostre opzioni di stampa, quale il tipo di carta e la risoluzione.
4. Cliccate Print per avviare la stampa del vostro lavoro nella cartella della coda di stampa. A questo punto inizia l'elaborazione del vostro lavoro di stampa.

Nota: versioni vecchie di LaserWriter 8 possono richiedere che voi salviate il vostro file nella cartella della coda di stampa che avete creato precedentemente. In questo caso dovete cambiare la destinazione da Stampante a File nella parte superiore del menu di stampa. Quando lo fate, il tasto Stampa nella parte inferiore diventa Registra. Cliccate su Registra e navigate verso la cartella della coda di stampa e cliccate nuovamente su Registra.

Per rimuovere la filigrana “PowerRip” dalle vostre stampe, dovete acquistare il codice d’attivazione del prodotto da un rivenditore o distributore iProof. Leggete le istruzioni per la convalida di PowerRIP 2000 a pagina 12.

Validating PowerRIP 2000

To remove the watermark “PowerRIP” or “Demo” you must validate PowerRIP 2000. To validate your software you need to purchase a Product Code from your iProof dealer or distributor listed in this Quick Start.

To Validate PowerRIP 2000:

1. Launch PowerRIP 2000, pull down the **File** menu and select **Install Validation**.
2. The PowerRIP 2000 Validation menu appears. Write down your unique **User Code**.
3. You will also need your **Product Code** (obtained from your iProof dealer or distributor).
4. To obtain your **Activation Code**, launch your web browser and enter:

<http://www.iproofsystems.com/validation>

Fill out the registration information and then click **Submit**. The PowerRIP 2000 Online Validation web page will display. Click **Validate PowerRIP 2000**.

5. The PowerRIP 2000 Activation page will appear. Enter your **Product Code** and **User Code**, then click **Submit**. Your **Activation Code** will appear. Write down that code and quit your browser.
6. Enter the Validation Code in the PowerRIP 2000 Validation dialog Activation box (step 1 above), and click **OK**. Restart PowerRIP 2000. Your PowerRIP 2000 is now Validated.

Guía rápida para Macintosh

Esta guía rápida cubre la instalación estándar en un Macintosh dedicado, con conexión por puerto serie o USB a una impresora EPSON Stylus. Para instalaciones en red (Cliente/Servidor) consultar la Guía de usuario de PowerRIP 2000. La Guía de usuario en formato de fichero PDF Adobe Acrobat (PowerRIP 2000 Manual.pdf) esta incluida en el CD de PowerRIP 2000.

Antes de instalar PowerRIP 2000:

Conecte su impresora EPSON Stylus al Macintosh. Puede utilizar cualquier puerto impresora, puerto módem, puerto USB, tarjeta de conexión Ethernalk/LocalTalk o servidor de impresión AXIS 1440. PowerRIP 2000 soporta USB a USB y adaptador EPSON USB (USB a cable paralelo) en muchas impresoras. Debe instalarse un driver USB Epson si se instala la conexión vía USB (no es necesario con Mac OS 9). Siga las instrucciones del manual de su impresora.

Instalar PowerRIP

1. Para empezar, desactive todos los programas de protección de virus. Si no conoce como hacer esto, consulte la documentación de su Macintosh sobre protección de virus.
2. Asegúrese que la impresora esta conectada y en marcha.
3. Inserte el CD de PowerRIP 2000. Haga un doble-click en el icono del instalador de PowerRIP.
4. Aparecerá una pantalla de bienvenida. Pulse en continuar.
5. Aparecerá la pantalla de la licencia. Léala y pulse en Continuar si las acepta.
6. Para instalar solamente los ficheros necesarios para su impresora y ahorrar espacio de disco, pulse en la flecha del menú superior del Instalador PowerRIP 2000 y seleccione instalación a medida (Custom). La instalación Completa (Full) copia todos los ficheros de todas las impresoras soportadas en esta versión de PowerRIP 2000.
7. Muévase hacia abajo y seleccione su impresora (s) desde en menú de instalación a medida (Custom).
8. Por defecto es instalar los ficheros de PowerRIP 2000 en la carpeta de PowerRIP 2000 de su disco duro. Para instalar en otra ubicación, cambie el destino.
9. Pulse Instalar. Pulse Salir cuando la instalación este finalizada.
10. (Si su Macintosh esta conectado a una red Ethernet, o su impresora esta conectada vía USB, no haga caso de este paso de progresión. En el menú de Apple. Seleccione Panel de Control, seleccione AppleTalk (Network, Sistema 7.5.1). Para puerto serie o módem, seleccione Solo Remoto.

Lance PowerRIP 2000

1. Habrá la carpeta PowerRIP 2000 de su disco duro.
2. Haga una doble pulsación en el icono PowerRIP2000. Aparecerá la ventana del Panel de Control. Esta ventana siempre esta abierta cuando PowerRIP esta ejecutándose.

Creación de la Cola de Impresión

1. Desde el menú de Ficheros (File) de PowerRIP 2000, seleccione Nueva Impresora (New Printer) y el nombre de su impresora EPSON Stylus, tanto puerto serie (o USB). Se abrirá un dialogo de configuración de Impresora.
Serie: Este seguro que la impresora esta conectada al puerto serie seleccionado.
USB: Active su impresora en la "Ventana del puerto Impresora".
2. Seleccione las opciones que precise de su impresora, y pulse en Aceptar. Consulte la Guía de Usuario de PowerRIP 2000 para obtener información de estas opciones.
3. De nombre a su cola de impresora y seleccione el lugar de la carpeta de la cola de impresión. (La carpeta PowerRIP 2000 es un buen lugar). El nombre de la carpeta tendrá una "q" añadida, por ejemplo, "Stylus Color 800q".

Seleccionar el PPD

1. Abrir el Selector desde el menú de Apple.
2. En el Selector, pulsar sobre el icono de LaserWriter 8 y seleccionarlo.
3. En la derecha, activar la impresora de la que hemos creado la cola.
4. Click Setup. A dialog box listing the available PPDs appears.
5. Seleccione el PPD de su impresora; Stylus 800.PPD, por ejemplo. Debajo de la ventana, se muestra el nombre de la impresora. (Puede tener que buscar dentro de la lista de PPD's disponibles)
6. Seleccione Seleccionar.
7. Pulse Aceptar y cierre el Selector.

Imprimir desde PowerRIP 2000

Cuando utilice PowerRIP 2000 para imprimir desde un Macintosh dedicado, tiene que haber creado un fichero PostScript desde su aplicación, enviándolo a PowerRIP 2000 para su procesado (ripeado), y enviando el fichero procesado a su impresora. Los ficheros PostScript tienen que ser impresos o guardados en la carpeta de la cola de la impresora creada antes. Si guarda los ficheros PostScript en un destino diferente, puede arrastrar y soltar el fichero en la carpeta correcta de la cola de impresora.

No guarde sus trabajos en la carpeta de trabajos de impresión dentro de la cola de impresora.

Preparación de PowerRIP 2000 para imprimir

1. Asegúrese que PowerRIP 2000 esta lanzado y el Panel de Control abierto.
2. Del menú de Ficheros de PowerRIP 2000, seleccione Abrir Impresora.
3. Seleccione la carpeta de la cola de la impresora (puede tener que buscar dentro de ella), y pulse Abrir.
4. Seleccione su impresora, y pulse Abrir.

Imprimir desde su aplicación

1. En su aplicación, seleccione la orientación correcta de pagina, tamaño del papel y cualquier otra opción del papel (corrientemente a través del menú Fichero, Configuración de Pagina). Especificaciones con las instrucciones de impresión desde los programas más populares se encuentran en PowerRIP Tips en la carpeta de PowerRIP 2000.
2. Seleccione Imprimir o Impresora.
3. Bajo el menú General seleccione las Opciones Especificaciones Impresora 1. Seleccione las opciones de impresión relativas al tipo de papel y resolución.
4. Pulse Imprimir para imprimir su trabajo a la carpeta de la cola de su impresora. Su trabajo de impresión se iniciara.

Nota: Versiones antiguas de LaserWriter 8 pueden requerir que guarde su fichero al a cola de impresora previamente creada. En este caso tiene que cambiar el Destino para Imprimir a Fichero en lo alto del menú de impresión. Cuando pulse el botón de imprimir cambiara a Imprimir a Guardar. Pulse Guardar, busque la cola de la impresora y pulse Guardar otra vez.

To remove the “PowerRIP” watermark from your output you must purchase a product code from your iProof dealer or distributor. See Validating PowerRIP 2000 instructions on page 16.

Validating PowerRIP 2000

To remove the watermark “PowerRIP” or “Demo” you must validate PowerRIP 2000. To validate your software you need to purchase a Product Code from your iProof dealer or distributor listed in this Quick Start.

To Validate PowerRIP 2000:

1. Launch PowerRIP 2000, pull down the **File** menu and select **Install Validation**.
2. The PowerRIP 2000 Validation menu appears. Write down your unique **User Code**.
3. You will also need your **Product Code** (obtained from your iProof dealer or distributor).
4. To obtain your **Activation Code**, launch your web browser and enter:

<http://www.iproofsystems.com/validation>

Fill out the registration information and then click **Submit**. The PowerRIP 20000 Online Validation web page will display. Click **Validate PowerRIP 2000**.

5. The PowerRIP 2000 Activation page will appear. Enter your **Product Code** and **User Code**, then click **Submit**. Your **Activation Code** will appear. Write down that code and quit your browser.
6. Enter the Validation Code in the PowerRIP 2000 Validation dialog Activation box (step 1 above), and click **OK**. Restart PowerRIP 2000. Your PowerRIP 2000 is now Validated.

Démarrage rapide pour Macintosh

Ce guide de démarrage rapide concerne une installation standard sur un Macintosh autonome disposant d'un port série ou d'une connexion USB à une imprimante EPSON Stylus. Reportez-vous au Guide de l'Utilisateur PowerRIP 2000 pour les installations en réseau (Serveur/Client). Le Guide de l'Utilisateur est un fichier PDF Adobe Acrobat (Manuel PowerRIP 2000.pdf - PowerRIP 2000 Manual.pdf) du CD-Rom de PowerRIP 2000.

Avant d'installer PowerRIP 2000 :

Connectez votre imprimante EPSON Stylus à votre Macintosh. Vous pouvez utiliser soit le port imprimante, le port modem, le port USB, la carte EtherTalk/LocalTalk ou le serveur d'imprimante AXIS 1440. PowerRIP 2000 est compatible avec les connexions USB – USB et avec l'Adaptateur USB d'EPSON (câble USB – Parallèle) de nombreuses imprimantes. Dans le cas d'une connexion USB (inutile avec Mac OS 9), un gestionnaire (driver) USB EPSON doit être installé. Suivez les instructions décrites dans le manuel de votre imprimante.

Installer PowerRIP 2000 :

1. Désactivez votre protection anti-virus le temps de l'installation.
2. Assurez-vous que votre imprimante est en marche.
3. Insérez le CD-Rom de PowerRIP 2000 dans votre lecteur. Double-cliquez sur l'icône Installeur PowerRIP (PowerRip Installer Icon).
4. L'écran de Bienvenue (Welcome) s'affiche. Cliquez sur Continuer (Continue).
5. L'écran de licence s'affiche. Lisez-le et cliquez sur Continuer (Continue) pour accepter.
6. Pour n'installer que les fichiers requis par votre imprimante et pour utiliser moins d'espace sur votre disque dur, appuyez sur la flèche descendante pour choisir l'Installation Personnalisée (Custom Install). L'Installation Complète (Full Installation) installe les fichiers nécessaires à l'ensemble des imprimantes compatibles avec cette version de PowerRIP 2000.
7. Faites dérouler le menu d'Installation Personnalisée (Custom Installation) et sélectionnez votre (vos) imprimante(s).
8. L'installation par défaut place les fichiers PowerRIP 2000 dans le dossier PowerRIP 2000 de votre disque dur. Pour l'installer ailleurs, changez la destination.
9. Cliquez sur Installer (Install). Cliquez sur Quitter (Quit) lorsque l'installation est terminée.
10. (Si votre Macintosh est connecté à un réseau Ethernet ou si votre imprimante est connectée en USB, passez directement à l'étape N° 11). Dans le menu Pomme, sélectionnez les Panneaux de Contrôle (Control Panels), puis AppleTalk (Réseau, système 7.5.1). Pour une connexion à un port série d'imprimante, sélectionnez A Distance Seulement (Remote Only).

Lancer PowerRIP 2000 :

1. Ouvrez le dossier PowerRIP 2000 dans votre disque dur.
2. Double-cliquez sur l'icône PowerRIP 2000. La fenêtre du Panneau de Contrôle (Control Panel) s'affiche. Cette fenêtre reste toujours ouverte lorsque PowerRIP 2000 tourne.

Créer une file d'attente d'imprimante :

1. A partir du menu Fichier (File) de PowerRIP 2000, sélectionnez Nouvelle Imprimante et le nom de votre imprimante EPSON Stylus, puis le Port Série ou Port USB (Serial Port ou USB Port).

Une boîte de dialogue Configuration de l'Imprimante (Printer Setup) s'affiche.

Port Série : assurez-vous que le port série auquel vous êtes connecté est bien sélectionné.

Port USB : pointez sur votre imprimante dans la fenêtre Sélectionner un port d'imprimante (Select a printer port).

2. Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser sur votre imprimante, puis cliquez sur OK. Pour plus d'informations sur les options disponibles, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de PowerRIP 2000.
3. Donnez un nom à votre file d'attente d'imprimante (printer queue) et choisissez un emplacement pour son dossier (le dossier PowerRIP 2000 vous est recommandé). Le nom du dossier présentera une terminaison en "q", par exemple, "Stylus Color 800 q".

Sélectionner une PPD :

1. Sélectionnez le Sélecteur (Chooser) dans le menu Pomme.
2. Dans le Sélecteur (Chooser), cliquez sur l'icône LaserWriter 8.
3. Sur votre droite, pointez l'imprimante pour laquelle vous avez créé une file d'attente.
4. Cliquez sur Créer (Create) ou Configurer (Setup). Une boîte de dialogue des différentes PPDs disponibles s'affiche.
5. Sélectionnez la PPD adaptée à votre imprimante, par exemple, Stylus COLOR 800.PPD. Au bas de la fenêtre, le nom de votre imprimante est affiché. Vous devrez éventuellement faire défiler la liste des PPDs.
6. Cliquez sur Sélectionner (Select), puis sur OK. Fermez le Sélecteur (Chooser).

Imprimer à partir de PowerRIP 2000 :

Lorsque vous utilisez PowerRIP 2000 pour imprimer à partir d'un Macintosh autonome, vous créez un fichier PostScript à partir de votre application, puis il est envoyé à PowerRIP 2000 pour être traité, enfin transféré à votre imprimante. Les fichiers PostScript doivent être imprimés ou sauvegardés dans le dossier de file d'attente précédemment créé. Si vous sauvegardez le fichier PostScript dans un endroit différent, vous pouvez le glisser-déposer dans le dossier de file

d'attente d'imprimante. Ne sauvegardez en aucun cas les tâches dans le dossier des Tâches Imprimées (Printed Jobs).

Préparer PowerRIP 2000 à l'impression :

1. Assurez-vous que PowerRIP 2000 est lancé et que le Panneau de Contrôle est bien ouvert.
2. Dans le menu Fichier de PowerRIP 2000, sélectionnez Ouvrir l'Imprimante.
3. Sélectionnez le dossier de file d'attente de votre imprimante (vous devrez éventuellement le rechercher), puis cliquez sur Ouvrir (Open).
4. Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur Ouvrir (Open).

Impression à partir de votre application :

1. Dans votre application, choisissez l'orientation et le format de la page, ainsi que les autres options de papier (généralement par l'intermédiaire de la Mise en Page du menu Fichier). Vous trouverez les instructions spécifiques d'impression des applications les plus courantes dans le chapitre Trucs et Astuces (Tips) du CD-Rom de PowerRIP 2000.
2. Sélectionner Imprimer (Print) ou Imprimante (Printer).
3. Sous le menu défilant Général (General), sélectionnez les Options Spécifiques d'Imprimante (Printer Specific Options).
4. Cliquez sur Imprimer (Print) pour envoyer votre tâche dans le spouler d'imprimante du Bureau (Desktop) et/ou dans le dossier de file d'attente de l'imprimante (printer queue folder). Votre tâche d'impression commencera à être traitée.

Remarque : des versions plus anciennes de LaserWriter 8 peuvent nécessiter d'enregistrer votre fichier dans la file d'attente de l'imprimante. Dans ce cas, changez la Destination de l'Imprimante (Printer) à Fichier (File). Le bouton Imprimer (Print) deviendra Sauvegarder (Save). Cliquez sur Sauvegarder (Save) et rendez-vous dans la file d'attente de l'imprimante (printer queue). Cliquez une nouvelle fois sur Sauvegarder (Save).

Pour supprimer le filigrane "PowerRip" de vos sorties, vous devez acquérir un code produit chez notre revendeur ou distributeur IProof. Voir les instructions concernant la validation de PowerRip 2000 en page 21.

Démarrage rapide pour Windows NT/2000/98/95

Ce guide de démarrage rapide concerne une installation standard de PowerRIP 2000 sur un PC tournant sous Windows NT/2000/98/95. Reportez-vous au Guide de l'Utilisateur PowerRIP 2000 pour de plus amples informations.

Avant d'installer PowerRIP 2000 :

Configurez votre imprimante EPSON Stylus en suivant les instructions de la documentation de votre imprimante.

Installer le logiciel PowerRIP 2000 :

1. Insérez le CD-Rom de PowerRIP 2000 dans votre lecteur.
2. Cliquez sur l'icône Installer (Install) de PowerRIP 2000. La boîte de dialogue Choisir la Langue de Configuration (Choose Setup Language) s'affiche. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Configurer (Setup) s'affiche brièvement, suivie de la boîte Sélectionner l'Emplacement (Select Location). Choisissez le format de page par défaut que vous souhaitez installer. Cliquez sur Continuer (Continue). L'écran Bienvenue (Wellcome) s'affiche. Cliquez sur Oui (Yes).
3. La fenêtre d'Acceptation du Contrat de Licence de Logiciel (Software License Agreement) s'affiche. Cliquez sur Oui (Yes).
4. La boîte de dialogue Sélectionner les Composants (Select Components) s'affiche. Sélectionnez les composants de votre imprimante. Cliquez sur Suivant (Next).
5. La boîte de dialogue Sélectionner le Répertoire du Programme (Select Program Folder) s'affiche. Cliquez sur Suivant (Next). Le programme PowerRIP 2000 va commencer son installation sur votre disque dur.
6. La boîte de dialogue Configurer le Gestionnaire d'Impression de PowerRIP (PowerRIP Print Manager Setup) s'affiche. Dans cette fenêtre, les composants de votre imprimante que vous avez choisis à l'étape N° 5 doivent indiquer la bonne imprimante. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez votre imprimante.

Remarque : sous Windows NT 4.0 uniquement – le nom du port vous est demandé. Sélectionnez le port PowerRIP.

7. La boîte de dialogue Configuration Terminée (Complete Setup) s'affiche. Cliquez sur Fin (Finish). Votre ordinateur va redémarrer.

Pour supprimer le filigrane "PowerRip" de vos sorties, vous devez acquérir un code produit chez notre revendeur ou distributeur IProof. Voir les instructions concernant la validation de PowerRip 2000 en page 21.

Valider PowerRIP 2000 :

Pour retirer le filigrane " PowerRIP " ou " Demo " vous devez valider PowerRIP 2000. Pour valider votre logiciel que vous devez acheter un code produit de votre marchand ou de distributeur d'iProof énuméré dans ce début rapide.

1. Descendez le long du menu Fichier PowerRIP (PowerRIP File) et sélectionnez Installer la Validation (Install Validation).
2. Le menu de Validation de PowerRIP 2000 (PowerRIP 2000 Validation) s'affiche. Saisissez votre Code Utilisateur (User Code) à six chiffres tel qu'il apparaît dans le menu.
3. Vous aurez également besoin de votre Code Produit (Product Code).
4. Pour obtenir votre Code d'Activation (Activation Code), lancez votre navigateur Web et connectez-vous sur le site

<http://www.iproofsystems.com/validation>

Suivez les instructions du site Web de iProof pour obtenir votre Code d'Activation (Activation Code).

5. Saisissez votre Code de Validation (Validation Code) dans l'espace réservé à cet effet (Code d'Activation – Activation Code) dans la boîte de dialogue Installer la Validation (Install Validation) de PowerRIP 2000, puis cliquez sur OK. PowerRIP 2000 est maintenant validé.

North and South America:

iProof Systems Inc.

Tel: (321) 254-4401; Fax: (3231) 254-6899

Email: www.iproofsystems.com

International Sales:**Africa**

Monex Systems

Tel: 27-11-493-6194; Fax: 27-11-493-0077

E-mail: Monsys@global.co.za

Australia (Gladesville,NSW)

Tri-Scan PTY Limited

Tel: 612-9807-4111; Fax: 612-9807-5244

E-mail: mtriscan@bigpond.net.au

Belgium (Lummen)

Computer Technology Products

Tel: 32 11 452861; Fax: 32 11 452870

Email: Info@world of mac.com

China (Kowloon Bay Hong Kong)

e-Novation Limited

Tel: 852-2851-8880; Fax: 852-2851-8889

E-mail: info@e-novation.com

China (Shanghai)

Haiyaa Technologies

Tel: 8621-6257-4919; Fax: 8621-6479-3741

E-mail: haiyaa@yahoo.com

Czech Republic(Praha)

Sir Computers spol. s.r.o.

Tel: 42-2-248-18836; Fax: 42-2-248-17458

E-mail: Slu@sir.cz

Denmark (Aarhus)

ComputerMac A/S

Tel: 4586164600; Fax: 4586164654

Email: Jan_andersen@computermac.dk

Finland (Helsinki)

MacPower Oy

Tel: 358941786600; Fax: 35894186606

Email: VeliInget<veli@macpower.fi>

France (Paris)

Computer Technology Products (CTP)

Tel: 33 01 39 04 06 93; Fax: 33 01 39 73 07 59

Email: Info@world of mac.com

France (Villeneuve-les-Maguelone)

DSP Distribution

Tel: 33 467 070 987; Fax: 33 467 276 580

Email: Dominique.vinconneau@dsp-fr.com

Web: www.dsp-fr.com

Germany (Voerde)

PHOTO ART & Digital Imaging

Tel: 49 02855 850900; Fax: 49 02855 7131

Email: sales@powerrip.de

Ireland (Limerick)

Compub LimerickOffice

Tel: 353 61 305000; Fax: 353 61 305001

Email: sales@compub.com

Ireland (Exeter/UK)

AM Micro Distribution

Tel: 44 1392 426473; Fax: 44 1392 439346

Email: ammicro@eclipse.co.uk

Israel(Haifa Bay)

Micro Juk Computers Ltd.

Tel: 972-484-18446; Fax: 972-484-18446

E-mail: microjuc@nEtvision.net.il

Italy (Paese[TV])

American Dataline SRL

Tel: 39 0422451150; Fax: 39 0422451183

EMail: Garziano@adl.it

Italy (Corso)

Active di Marco Valdemarin

Tel: 39 0481 520 343; Fax: 39 0481 520 365

EMail: Livio@active-software.com

Korea

Korea Communication, Inc.
Tel: 82-2-0803; Fax: 82-2-566-0827
E-mail: kcom@nuri.net

CCOM (Computer Communication), Inc.
Duluth, GA USA
Phone: 678-584-1667
E-mail: kwonsong@yahoo.com (Kwon Song)

Lebanon (Furn el-Chubback)

HDS - Hassib Dergham & Sons
Tel: 961-1-687222 / 961-1-687333;
Fax: 961-1-683159
Mobile: 961-3-302004
E-mail: umax@dm.net.lb

Netherlands (Badhoevedorp)

Spierings Computers & Supplies
Tel: 31 20659 69 98; Fax: 31 20 659 70 68
Email: spiering@euronet.nl

Norway (Oslo)

Profil Data as
Tel: 47 22 12 23 30; Fax: 47 22 43 67 25
Email: profdata@online.no

Portugal (Porto)

SERVISOFT
Tel: 351 22 610 9516; Fax: 351 22 610 9574
Email: gsc@servisoft.pt

Poland (Warsaw)

PPBIPU "ACS" Sp.zo.o
Tel: 48 22 6857657; Fax: 48 22 6859366
Email: rsocha@acs.com.pl

Russia (Moscow)

PowerLine Group - MacService
Tel: 7-095-124524; Fax: 7-095-1291836
E-mail: info@powerline.ru

Slovenia (Ljubljana)

ARIS Jabolko d.o.o.
Tel: 386-61-150-1020; Fax: 386-61-150-1025
E-mail: brane.rajh@aris-jabolko.si

Jabolko d.o.o.
Tel: 386-61-300-3160; Fax: 386-61-132-2068

JAE d.o.o
Tel: 386-61-589-6200; Fax: 386-61-589-6210
E-mail: ambroz.jarc@jae.si

Tavija d.o.o.
Tel: 386-61-1511-632; Fax: 386-61-1511-632
E-mail: Vito@tavija.si

Spain (Barcelona)

Disvent S.A.
Tel: 34 933 636383; Fax: 34 933 6336390
Email: Disvent@disvent.com

Sweden (Bromma)

Axnet AB
Tel: 46 8 445 23 50; Fax: 46 8 98 50 09
Email: michael.ljungquist@axnet.se

Switzerland (Wadenswil)

EXCOM AG
Tel: 41 178 2211; Fax: 41 178 11361
Email: Rahel.staeubli@excom.ch

United Kingdom (Exeter)

AM Micro Distribution
Tel: 44 1392 426473; Fax: 44 1392 439346
Email: ammicro@eclipse.co.uk

